

WE CHARGE EASY.

Die kostengünstige Elektromobilitätslösung für zu Hause.



Sie wollen Ihr E-Fahrzeug zu Hause aufladen – kompakt, schnell und günstig? Dann ist WE Charge Easy genau die richtige Lösung für Sie. Die Ladebox für die heimische Garage versorgt Ihr E-Fahrzeug schnell und zuverlässig mit Energie. Die Ladung erfolgt je nach Anschlussart mit bis zu 22 kW. Der aktuelle Status ist über eine farbige LED-Anzeige ersichtlich. Die Verrechnung des Stroms erfolgt über die Hausinstallation oder einen eigenen Zählerpunkt. Zur Installation von WE Charge Easy empfehlen wir Ihnen gerne einen konzessionierten Elektriker.



| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Steckkontakt | IEC Typ 2 mit automatischer Verriegelungsvorrichtung alternativ mit fixem Ladekabel erhältlich |
| Ausgangsleistung | einphasig 230V, 16A (3,7 kW) dreiphasig 400V, 16A (11 kW) dreiphasig 400V, 32A (22 kW) |
| Ladeart | Mode 3 gemäß IEC 61851-1 |
| Schutznorm | lt. TAEV und ÖVE |
| Schutzklasse | IP 54 (für die Montage im Außenbereich) |
| Anzeige | Statusinformation über farbige LED-Anzeige |
| Pilotsignal | Steuerung des Pilotsignals nach IEC 61851:2001 |
| Authentifizierung | RFID-Schlüsselkarte |
| Abrechnung | über Ihren Stromanbieter (Hauszähler) |
| Abmessung | 495 x 250 x 140 mm (HBT) |
| Besonderheiten | Gleichstromfehlerüberwachung bereits integriert, optional mit fixem Ladekabel und /oder Einbindung in ein SmartHome System erhältlich |

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung unter **0800 510 820** (Mo–Fr von 07:30–18:00 Uhr) sowie per E-Mail an tanke@wienenergie.at – weitere Informationen finden Sie auf tanke-wienenergie.at

Infos und Terminvereinbarung:
Tel.: 0800 510 820
tanke@wienenergie.at
www.tanke-wienenergie.at